

Programmierbares Scheibenwischerrelais

Inhaltsverzeichnis

- [1 Typen](#)
- [2 Beschreibung](#)
- [3 Umbau](#)
- [4 Programmiervorgang](#)

Programmierbares Scheibenwischerrelais

1 Typen

Gilt für alle Audi 80 B3 und [B4](#) (also auch für Coupe, Cabrio und RS2) sowie einige andere Modelle wie z.B. Audi 80 B1 und B2 oder Audi 100 (dann aber wahrscheinlich an anderen Einbaupositionen) je nach Ausstattung.

2 Beschreibung

In den älteren VW und Audi Modellen (bis ca '97) wurde ein Wischwaschrelais mit fixer Intervallzeit verbaut. Es gibt jedoch auch eine alternative, kompatible Lösung, die etwas später auf den Markt gebracht wurde.

Dieses Relais war u.a. in folgenden Fahrzeugen im Einsatz: Audi A4 B5, VW Golf II/III, Passat B3-B5, Vento, VW T4, Galaxy, sowie einige Autos von Seat.

Die Teilenummer ist 357 955 531 (Entfallen und durch folgende Teilenummer ersetzt: 3B0 955 531).

Bei dieser Version hat man die Möglichkeit mittels des Lenkstockschalters (= Wischerhebel) die Intervallzeit beliebig zu programmieren.

3 Umbau

Altes Relais ausbauen

- Das Relais trägt die Nummer 229 oder 19 und sitzt auf dem Relaisträger im Wasserkasten (Motorraum hinten rechts) im Relais-Steckplatz 9.
- Einbaurichtung merken (Textrichtung der Nummer), das neue Relais kommt logischerweise in der gleichen Richtung rein

Neues Relais einbauen

4 Programmiervorgang

Wischerhebel von Position "off" in Position "Intervall" schalten und wieder zurück in Position "off" während der Wischer sich noch bewegt, die Zeit die nun vergeht bis man den Wischerhebel wieder in Position

"Intervall" schaltet wird als neue Intervallzeit abgespeichert.
Sobald man den Wischerhebel in eine andere Position bringt wird die Intervallzeit gelöscht.